CHORD MEMBER #7 (CONTD.)

Applicable Moment = 4,570,000 in lbs. f_y = 36,000 psi

f_s = 22,000 psi

D_t = 35.00 in. f_{sc} = — psi

B_{eff} = 64.00 in.

t = 1.00 in.

y_1 = 2.00 in. d_2 = 5.86 in.

y_2 = 1.44 in. d_3 = 26.42 in.

y_3 = 32.42 in. c_1 = 10.30 in.

d_1 = 8.30 in. c_2 = 22.70 in.

$$I_s = \sum [(I_c + A_c d_1^2) + (I_{TCA} + A_{TCA} d_2^2) + I_{BCA} + A_{BCA} d_3]$$

$$\bar{y} = \frac{\sum (A_c y_1 + A_{TCA} y_2 + A_{BCA} y_3)}{\sum (A_c + A_{TCA} + A_{BCA})}$$

$\bar{y}$ = 10.30 in.

I_s = 1913 $in.^4$ (2C32T1)

Resisting Moment = $f_s \times \frac{I_s}{c_2}$ = 4,770,000 in. lbs.

Use 4 - 3" x 2" x 0.37" L's Area = 7.32 sq. in.

Composite Design: Top Chord Check

Total Load Design f_c = 3,000 psi

Applicable Moment = 4,570,000 in. lbs. f'_c = 1,350 psi

$$f'_{cc} = \frac{M c_1}{15 I_s} = 620 \text{ psi}$$

CHORD MEMBER #8 Consists of 4 - 2" x 1½" x 0.25" Angles

Area = 3.60 sq. in.

(SAME AS MEMBER 6)