CHORD MEMBER #7 (CONTD.)

Applicable Moment = 2,090,000 in lbs. f_y = 36,000 psi

f_s = 22,000 psi

D_t = 29.50 in. f_{sc} = — psi

B_{eff} = 64.00 in.

t = 4.00 in.

y_1 = 2.00 in. d_2 = 0.73 in.

y_2 = 5.96 in. d_3 = 22.25 in.

y_3 = 28.94 in. c_1 = 6.69 in.

d_1 = 4.69 in. c_2 = 22.81 in.

$$I_s = \sum [(I_c + A_c d_1^2) + (I_{TCA} + A_{TCA} d_2^2) + I_{BCA} + A_{BCA} d_3]$$

$$\bar{y} = \frac{\sum (A_c y_1 + A_{TCA} y_2 + A_{BCA} y_3)}{\sum (A_c + A_{TCA} + A_{BCA})}$$

$\bar{y}$ = 6.69 in.

I_s = 2214 $in.^4$ (C28T8)

Resisting Moment = $f_s \times \frac{I_s}{c_2}$ = 2,133,000 in. lbs.

Use 2 - 3" x 2" x 0.37" ⅄ Area = 7.32 sq. in.

Composite Design - Top Chord Check

Total Load Design f_c = 3,000 psi

Applicable Moment = 2,090,000 in. lbs. f'_c = 1,350 psi

$$f'_{cc} = \frac{M c_1}{15 I_s} = 421 \text{ psi}$$

CHORD MEMBER #8 Consists of 2 - 2" x 1½" x 0.31" Angles

Area = 2.15 sq. in.

(SAME AS MEMBER 6)